

JAZE

Made in Japan

ZETÀ Alliance



Made in Japan

◎暗がりから直射日光までの
幅広い範囲の照度を測定できます
照度測定範囲 0~43,000 lx

◎水平・垂直 設置両用

◎ CR電池駆動

照度センサ

Mod: JZOP91A1

電気通信事業法 セキュリティ基準適用端末

電波法 工事設計認証番号：006-000704

電気通信事業法 認証番号：D20-0196001(※)

※JAZE AP(JZAP91A1)の子機として

仕様一覧

製品名: **JZOP91A1**

項目	仕様	備考
電源	DC 3V	CR17450A×2
電池容量	2,500 mAh×2	-
待機電流	≦850 μA	-
動作電流	≦70 mA	-
動作周波数	920 MHz帯	-
通信プロトコル	ZETA	ZETA-PまたはZETA-S
送信出力	13 dBm (20 mW)	-
セキュリティ	アクセス認証, データ暗号化等	-
照度測定範囲	0～43,000 (lx)	センサ性能として
感度ばらつき	±40 %	センサ性能として
動作温度	-10～60 °C	-
保存温度	-20～70 °C	-
使用環境	完全屋内仕様	屋外での使用不可
筐体素材	難燃性ABS	UL94V-0主成分
アンテナ	ダイポールアンテナ	筐体に内蔵
サイズ	100×67×23 (mm) 130 (g)	電池含む

※仕様は予告なく変更される場合があります。

2022年7月 V1.0

製造・販売元

株式会社ギブテック

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F

TEL:044-952-0807 | FAX:044-952-0109 | URL: www.giv-tech.co.jp